

- Bediening via remote LCD-bediendeel in de Nederlandse taal
- 8 vrij programmeerbare zones, uitbreidbaar tot 24
- 7 vrij programmeerbare uitgangen, uitbreidbaar tot 72 middels CD 97Sin en IDR 32
- De zones zijn vrij programmeerbaar als bijv. : inbraak, overval, sabotage, brand, in/uitloop, etc.
- Drie uitbreidingsmogelijkheden :
  - Remote bediendeel (CD 3008/3009) = 0 zones
  - Remote bediendeel (CD 3048/3049) = 4 zones
  - Remote uitbreiding (CD 9031) = 8 zones
- Max. 6 remotes op 4-draadsbus aan te sluiten
- Zestien 4- tot 6-cijferige codes
- Geheugen voor 150 gebeurtenissen, voorzien van datum en tijd
- Printerfunctie
- Mogelijkheid tot 2 gesplitste systemen en 1 gemeenschappelijk gebied
- Upload/download mogelijkheid middels RD 6201 modemkiezer
- Elke zone heeft individuele detectie van sabotage en alarm



De Advisor CD 72 beschikt over 8 vrij programmeerbare zones, en is uitbreidbaar tot maximaal 24 zones door gebruik te maken van CD 3048/3049 LCD-bediendelen met 4 zones of CD 9031 remote uitbreidingen met 8 zones. In het totaal kunnen 6 remotes (CD 3008/3009, CD 3048/3049, CD 9031) op het controlepaneel worden aangesloten in de volgende combinaties :

Adressen 1-4 : CD 3008/3009 of  
CD 3048/3049

Adressen 5-6 : CD 9031

Deze remotes kunnen worden gemonteerd op willekeurige plaatsen in het systeem en worden via een 4-draadsbus op het controlepaneel aangesloten.

Alle zones zijn vrij te programmeren voor één van de volgende functies : inbraak, sabotage, overval, brand, in/uitloop, sleutelschakelaar, technisch, verlichting, enz. De programmeerbare dual zonefunctie detecteert zowel alarm als sabotage per zone, waardoor de bekabeling tot een minimum beperkt wordt.

Elk CD 3048/3049 bediendeel beschikt over 1 programmeerbare uitgang, de CD 9031 uitbreidingen over twee programmeerbare uitgangen. Deze uitgangen kunnen individueel geprogrammeerd worden als bijvoorbeeld : interne sirene, buitenverlichting, geheugen, enz.

Een PIR detector voor automatische buitenverlichting kan op een willekeurige zone-ingang worden aangesloten via de CP 4005 interface. Hierdoor kan 's nacht bij detectie verlichting worden ingeschakeld (relais CP 2005).

Een Nederlandse omschrijving voor iedere zone en gebruiker kan in het paneel worden geprogrammeerd.

#### → **Echte systemsplitsing**

De Advisor CD 72 kan worden geprogrammeerd om te functioneren als 2 onafhankelijke alarmsystemen en 1 gemeenschappelijk gebied. Elk systeem kan voorzien worden van afzonderlijke bediendelen en gebruikerscodes. De alarmzones kunnen worden toegewezen aan één specifiek systeem (kantoren, magazijnen, enz.) of kunnen gemeenschappelijk zijn voor de twee systemen (entree, kantine, enz.).

Door de mogelijkheid om een printer aan te sluiten kunnen de verschillende activiteiten van het systeem uitgeprint worden, zoals het gebeurtenisgeheugen, zone-informatie, enz. Ook on-line printen is mogelijk.

## Advisor CD 72

## → Technische gegevens

Aansluitspanning	Primair 220-240 V ac; 130 - 160 mA max. Secundair 18 V ac/40 VA
Systeemvoeding	13,8 V dc/1 A
Sirenevoeding	14,5 V dc
Stroomverbruik in rust	65 mA
Noodstroomvoorziening	Max. 16 Ah/12 V loodaccu
Zones	8 vrij programmeerbare zones 4 zones in bediendeel (CD 3048/3049) 8 zones in uitbreiding (CD 9031) 1 sabotagezone 1 ingang communicatiestoring (Zones hebben eindweerstand 4K7 ± 2 %)
Uitgangen	
Controlepaneel	1 buitensirene; 800 - 1000 mA 1 binnensirene; 800 - 1000 mA 5 programmeerbare uitgangen; 100 mA
Remote bediendeel	1 programmeerbare uitgang; 40 mA
Remote uitbreiding	2 programmeerbare uitgangen; 40 mA
Printerpoort	Serieel RS 232
Afmetingen	
Controlepaneel	315 x 385 x 88 mm (B x H x D); 1,25 mm plaatstaal
Remote bediendeel	160 x 120 x 35 mm (B x H x D); 3 mm ABS
Remote uitbreiding	175 x 125 x 35 mm (B x H x D); 3 mm polycarbonaat
Gewicht	5,3 kg
Kleur	Beige

## → Bestelnummers

CD 7201*	Controlepaneel, 8 zones met eindweerstand
CD 3008/3009*	Remote LCD-bediendeel (4-draads aansluiting), geen zones; Max. 4 per systeem
CD 3048/3049*	Remote LCD-bediendeel (4-draads aansluiting) met 4 zones/1 uitgang; Max. 4 per systeem
CD 9031*	Remote uitbreiding (4-draadsaansluiting) met 8 zones/2 uitgangen; Max. 2 per systeem
CD 9007	Printerkabel
CP 4005	Stuurprint
CP 2005	Verlichtingsrelais 1000 W/240 V ac
LK 7201	Complete systeemhandleiding voor CD 7201 controlepaneel
RD 6201*	"Plug-in" modem/kiezer
RD 6201-ISDN	ISDN modem/kiezer
CD 97sin	Synoptische driver print voor CD 72/95/150
IDR 32	Basisprint voor max 32 stuks CD 97sin

\* Gelieve "S1" toe te voegen aan bestelnummer voor België.

**Aritech Nederland**  
Postbus 10350  
6000 GJ Weert  
Tel. (0495) 579579  
Fax (0495) 579500

**Aritech Capelle a/d IJssel**  
Rivium Oostlaan 43  
2909 LL Capelle a/d IJssel  
Tel. (010) 4472155  
Fax (010) 4472063

**Aritech Belgium**  
Excelsiorlaan 45  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-715.89.30  
Fax 02-725.20.81

**Interlogix Europe & Africa**  
Headquarters  
Excelsiorlaan 28  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-725.11.20  
Fax 02-721.40.47

**Verkoopkantoren** : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFCD72 01 Rev.2 0401/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.  
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.